



No. d'art.: YMOCA-ASR-01 Contrôleur CASAMBI Bluetooth 2 canaux

YMOCA-ASR-01 est une Bluetooth-steuerbare, Casambi-fähige 2-Kanal 0–10 Steuereinheit für dimmbare LED-Lasten und Leuchten. Das Gerät ist für den Einbau in Leuchten vorgesehen. Muss von einem externen 12–24 VDC Netzteil gespeist werden. Wenn 0-10V Treiber an die zwei Ausgänge angeschlossen werden kann das YMOCA-ASR-01 über die Standardanwendungen hinaus für die Farbtemperatursteuerung von Leuchten genutzt werden. Verfügt über die zwei 0-10V Kanäle hinaus zusätzlich über einen Steueranschluss für ein externes Relais sowie über einen Sensoreingang. Ist für den Leuchteneinbau entwickelt und sollte nur in einem geschlossenen System verwendet werden



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Coupe transversale	1,5 mm ²
Type de communication	Bluetooth
Mode de gradation	Casambi
CASAMBI Ready	Oui
Tests d'acceptation	
Classe de protection	II
Température ambiante	-25 à +45 C°
Température de stockage	-25 à +75 C°
Température du boîtier max.	75 C°
Données physiques	
Couleur du boîtier	blanc
Dimensions du produit longueur	72,6 mm
Dimensions du produit largeur	30 mm
Dimensions du produit hauteur	18 mm
Poids du produit	23 g
Poids avec emballage	24 g