



## Art.-Nr.: YMOCA-ASR-01 CASAMBI® ASR Modul

YMOCA-ASR-01 ist eine Bluetooth-steuerbare, Casambi-fähige 2-Kanal 0–10 Steuereinheit für dimmbare LED-Lasten und Leuchten. Das Gerät ist für den Einbau in Leuchten vorgesehen. Muss von einem externen 12–24 VDC Netzteil gespeist werden. Wenn 0-10V Treiber an die zwei Ausgänge angeschlossen werden kann das YMOCA-ASR-01 über die Standardanwendungen hinaus für die Farbtemperatursteuerung von Leuchten genutzt werden. Verfügt über die zwei 0-10V Kanäle hinaus zusätzlich über einen Steueranschluss für ein externes Relais sowie über einen Sensoreingang. Ist für den Leuchteinbau entwickelt und sollte nur in einem geschlossenen System verwendet werden



### TECHNISCHE DATEN

| Elektrotechnische Daten    |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt       | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Kommunikationsart          | Bluetooth           |
| Dimmungsart                | Casambi             |
| CASAMBI Tauglich           | Ja                  |
| Abnahmeprüfungen           |                     |
| Schutzklasse               | II                  |
| Umgebungstemperaturbereich | -25 bis +45 C°      |
| Lagertemperaturbereich     | -25 bis +75 C°      |
| Gehäusetemperatur max., tc | 75 C°               |
| Physikalische Daten        |                     |
| Gehäusefarbe               | weiß                |
| Produktmaße L              | 72,6 mm             |
| Produktmaße B              | 30 mm               |
| Produktmaße H              | 18 mm               |
| Produktgewicht             | 23 g                |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 24 g                |