



Art.-Nr.: YMOCA-PWM-04 CASAMBI® PWM4 Modul

Dieses Modul kann angebracht werden, wo immer der Nutzer es benötigt und ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Diese sind zum einen das Dimmen, An-/ und Ausschalten von Leuchten und zum anderen das Einstellen von RGB und RGBW durch das Farbauswahlfeld. Zudem können über den Timer verschiedene Szenen zeitlich vorgegeben werden.



TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Verbrauch Standby	0,3 W
DC Tauglich	Ja
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Kommunikationsart	Bluetooth
Dimmungsart	PWM, Casambi
Frequenzband	2,4...2,486 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Tauglich	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	III
Schutzart IP	IP 20
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 C°
Lagertemperaturbereich	-25 bis +75 C°
Gehäusetemperatur max., tc	75 C°



Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	72,6 mm
Produktmaße B	30 mm
Produktmaße H	18 mm
Produktgewicht	23 g